

**Mando Motor para NM8 & NM8S**

Grado de protección: IP40

Funciones: Elevado aislamiento,

0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);

Desconexión libre del interruptor;

Cierre o apertura del interruptor manual o automática

**Manual**

Situar el conmutador "manual/auto" en posición "auto" y girar el mando para cerrar y abrir el interruptor.

**Automatico**

Situar el conmutador "manual/auto" en posición "manual" y pulsar el botón de cierre y apertura para accionar el interruptor remotamente.

La operación de cierre y apertura puede realizarse mediante un impulso o autoretención.

Rango de tensiones de trabajo: 85%Un~110%Un.



Interruptor	Tensión nominal	Vida eléctrica	Corriente de trabajo	Consumo
NM8-125	100-240V AC	10,000 operaciones	≤0.5 A	14VA
	100-220V DC			14W
NM8S-125	100-240V AC	10,000 operaciones	≤0.5 A	14VA
	100-220V DC			14W
NM8S-250	100-240V AC	10,000 operaciones	≤0.5 A	14VA
	100-220V DC			14W
NM8-400	230V AC	5,000 operaciones	≤2 A	35VA
	110V AC			35VA
NM8S-400	220V DC	5,000 operaciones	≤2 A	35W
	110V DC			35W
NM8-630	220V DC	5,000 operaciones	≤2 A	35W
	110V DC			35W
NM8S-630	24V DC	5,000 operaciones	≤2 A	35W
	24V DC			35W
NM8-800 NM8S-800 NM8-1250 NM8S-1250	230V/400V AC	3,000 operaciones	≤7.5 A	200W

