

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P TMA 100-125A 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072232212CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Los Interruptores Automáticos NM8 125S cuentan con un relé de protección del tipo Magnetotérmico. Su poder de corte es estándar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Corriente nominal	125 A
Corriente de ajuste	100 a 125 A
Tensión nominal	Hasta 415V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750V
Poder de corte	50kA
Numero de polos	3P

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Rele minima tension UQ6 380VAC para NM8-125

CÓDIGO:

072202402CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC


DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La Relé de mínima tensión es un accesorio que se incluye para provocar su disparo, y abrir con seguridad, cuando la tensión de trabajo (U_s) es mayor o igual a 85% de la tensión nominal (U_n), y no cerrara con una tensión de trabajo menor a 35% de la tensión nominal.

Uso: Supervisar que la tensión no sea inferior al punto de activación, evitar caídas o falta de tensión.

Tensión nominal	380V (50/60Hz)
Tensión de trabajo	U_s 35-70% tensión nominal
Apertura de relé	U_s mayor o igual a 85%

Esquema de conexión
Bobina de mínima tensión



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Bobina disparo SQ6 380VAC para NM8-125

CÓDIGO:

072201402CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:


La Relé de Apertura o Emisión de tensión, permite abrir el interruptor mediante una orden de mando electrico. El funcionamiento de este relé esta garantizado para una tensión comprendida entre un 70 a 110% del valor de la tensión nominal (U_n).

Su tiempo de respuesta es mayor o igual a 20mS y menor o igual a 60mS. Nunca debe quedar alimentada permanentemente.

Uso: Se usan para la apertura instantánea del interruptor.

Tensión nominal	380V (50/60Hz).
Tensión de trabajo	$U_s = 70-110\%$ Tensión nominal (U_n)
Tiempo de respuesta	$\geq 20ms \sim \leq 60ms$

Esquema de conexión
Bobina de emisión de tensión



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125

CÓDIGO:

170701CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

