

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Contactador 3 Fase, 40 kVAR (40°C), 1NO+2NC, Bob. 220Vac

CÓDIGO:

0302408011CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

CJ19

CONTACTORES PARA
LA CORRECCIÓN DEL
FACTOR DE POTENCIA

Contactador para la correccion del factor de potencia. 40 KVAR

3 contactos principales mas 3 contactos auxiliares 1NO + 2NC con bobina 220Vac.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAMIENTO

La estructura de los condensadores CJ19 se designa como "de contacto directo, y dos puntos de apertura, el sistema de contacto se divide en dos partes: en la parte superior se encuentran tres pares de resistencias limitadoras de corriente los cuales forman un dispositivo que trabaja como un protector de sobretensión el cual

Conecta primero, y retarda durante algunos milisegundos el cierre de los contactos de potencia del contactor. En el momento del cierre del contactor, deja de actuar El imán permanente de los contactos limitadores de corriente y se desconecta el sistema de limitación, para permitir trabajar al contactor en condiciones normales.

WWW.NDU.CL