

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




CHNT


DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Mini rele de control
12V, 24V, 110V en DC; 24 & 220V en AC
Consumo bobina: 1.2VA (AC) | 1W (DC)
2, 3 y 4 contactos combinados
Contactos de Aleacion de Plata
Capacidad contactos:
220V/5A (AC) | 28V/5A (DC)
220V/3A (AC) | 28V/3A (DC) para 4NA/NC
Vida electrica:
140.000 (2 y 3 contactos)
100.000 (4 contactos)


Esquemas de conexiones internas (vista inferior)



2C, con indicador



3C, con indicador



4C, con indicador



Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
0533080042CH	Base para minirele JZX, 2NA/NC	CZY08A-E
0533080043CH	Base para minirele JZX, 3NA/NC	CZY11A-E
0533080044CH	Base para minirele JZX, 4NA/NC	CZY14A-E
0533080013CH	Minirele JZX, bob 12Vdc, 3NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/12CC-3ZS/6
0533080032CH	Minirele JZX, bob 220Vac, 2NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/220CA-2ZS/6
0533080033CH	Minirele JZX, bob 220Vac, 3NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/220CA-3ZS/6
0533080034CH	Minirele JZX, bob 220Vac, 4NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/220CA-4ZS/6
0533080122CH	Minirele JZX, bob 24Vac, 2NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CA-2ZS/6
0533080123CH	Minirele JZX, bob 24Vac, 3NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CA-3ZS/6
0533080124CH	Minirele JZX, bob 24Vac, 4NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CA-4ZS/6
0533080022CH	Minirele JZX, bob 24Vdc, 2NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CC-2ZS/6
0533080023CH	Minirele JZX, bob 24Vdc, 3NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CC-3ZS/6
0533080024CH	Minirele JZX, bob 24Vdc, 4NA/NC, con indicador led	JZX-22F/D/24CC-4ZS/6