

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Guardamotor 3SM18-2M07/RS07 (reg 1.60 - 2.50A)

CÓDIGO:

09031025CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Guardamotor CHINT con regulacion de 1.60 - 2.5A 3 contactos principales int. ON - OFF

DATOS TÉCNICOS

Protección contra sobrecargas

Secuencia	Multiplos de la corriente de ajuste	Estado inicial de los relés	Tiempo		Resultado	Temperatura ambiente
1	1.05	Frios	$t \geq 2h$		No desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
2	1.20	Calientes (después de la sec.1)	$t < 2h$		Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
3	1.50	Calientes (después de la sec.1)	Grado de desconexión	10A $t < 2\text{min}$ 10 $t < 4\text{min}$	Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
4	7.20	Frios	Grado de desconexión	10A $2s < t \leq 10s$ 10 $4s < t \leq 10s$	Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

Protección contra fallos de fase

Secuencia	Múltiplos de la corriente de ajuste		Estado inicial de los relés	Tiempo	Resultado	Temperatura ambiente
	Dos fases cualesquiera	La 3ª fase				
1	1.0	0.9	Frios	$t \geq 2h$	No desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
2	1.15	0	Calientes (después de la sec.1)	$t < 2h$	Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

Compensación de la temperatura ambiente

Secuencia	Multiplos de la corriente de ajuste	Estado inicial de los relés	Tiempo	Resultado	Temperatura ambiente
1	1.0	Frios	$t \geq 2h$	No desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
2	1.20	Calientes (después de la sec.1)	$t < 2h$	Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
3	1.05	Frios	$t \geq 2h$	No Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
4	1.30	Calientes (después de la sec.1)	$t < 2h$	Desconexión	$+20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

WWW.NDU.CL