

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Borne porta fusible 4mm2; sin Led indicador; STK 1 BG.

CÓDIGO: 330415200CC

IMAGEN:



contAClip

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Borne Porta Fusible STK 1.

Los borne porta fusible, cuentan con una palanca articulada con bisagra que se puede bloquear en su posición abierta para apoyar el micro fusible. Los borne porta fusible estan disponibles con o sin indicador de estado, y sostienen fusibles de 5x20 y 5x25. Diseño compacto.

Categoría V2, que hace relación a su autoextinción, al quemarse se autoextingue en 30 segundo con goteo.

Cuenta con la Norma IEC (Comisión Electrotecnica Internacional), UL (Norma estadounidense).

Uso: borne de uso variado.

Características:

Tensión nominal: 400V.

Corriente nominal: 6,3A.

Sección nominal del conductor(mm2/AWG): 4 // 22-12

Tensión nominal de impulso: 6kV.

Tamaño perno: M3.

Max. perdida de potencia del fusible: 1,6W.

Color: Beige.

WWW.NDU.CL