

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne de desconexión, con tornillo(sujeción) TRK 1,5 OG.

CÓDIGO:

33048402CC

IMAGEN:



CONTA CLIP

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Borne de desconexión TRK.

Estos bornes de desconexión se utilizan a menudo en la medición, regulación y control de tecnología con el fin de simplificar la solución a nuestros problemas y poner en marcha nuevos sistemas o llevar a cabo revisiones de sistemas mas antiguos.

Cuenta con la norma IEC(Comisión Electrotecnica internacional), UL(Norma Estadounidense), cUL(Norma Estadounidense para Canada).

Cuenta con clase V2 de inflamación, es decir, que este elemento al momento de inflamarse debe demorar 30 segundo en autoextinguirse con goteo de este.

Uso: Borne de variada aplicación.

Características:

Tensión nominal: 400V.

Intensidad nominal: 10A.

Sección nominal del conductor(mm²/AWG): 2,5//22-12

Tensión nominal de impulso: 4kV.

Color: Naranja.

Tipo de tornillos: M3.

WWW.NDU.CL