

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Relé térmico TF96-78 (reg 65.0-78.0) p/ contactor AF80-96

CÓDIGO:

05110680AB

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

El relé de sobrecarga térmica TF96-78 es un dispositivo económico de protección electromecánica para el circuito principal. Ofrece protección fiable y rápida para motores en caso de sobrecarga o fallo de fase. El dispositivo tiene clase de disparo 10. Otras características son la compensación de temperatura, contacto de disparo (NC), contacto de señal (NO), selección de reinicio automático o manual, mecanismo de disparo libre, función STOP y una indicación de disparo. Los relés de sobrecarga están conectados directamente a los contactores de bloque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Corriente nominal: | 78 A |
| - Tensión nominal: | 690 v a/c |
| - Numero de polos: | 3 |
| - Contacto NO: | 1 |
| - Contacto NC | 1 |
| - Norma: | IEC/EN 60947-5-1 |
| - Grado de protección | IP20 |